

БЛОК ПИТАНИЯ В МЕТТАЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

120Wx2/DC/DC



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Блок питания 120Wx2/DC/DC

DC/DC преобразователь разработан для РЖД

- Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)
- Два независимых выхода по 120W
- Автоматическая защита от КЗ и перегрузки

Канал 1

Входное напряжение	67 – 143 В DC
Выходное напряжение	13 – 15 В DC (регулируемое)
Выходной ток	8.5 А

Канал 2

Входное напряжение	9 - 16 В DC
Выходное напряжение	12 В DC
Выходной ток	10 А
Тип защиты	автоматическая от перегрузки по вых., перегрева, КЗ, перенапряжение по вх.

Параметры окружающей среды

Рабочая температура	от -500С до + 600С
Температура хранения	от -400С до +850С (влажность 10 - 90%)
Влажность	20 - 90 %
Вибрация	10 - 500 Гц, 5G, 10 мин /1 цикл, периодичность 60 мин по каждой оси X, Y, Z

Безопасность электро-оборудования

Соответствие стандартам безопасности	IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B, EN50155/IEC60571, IEC61373.
Напряжение пробоя вход/выход	3000 В / 60 с / 5 мА
Напряжение пробоя вход/заземление	1500 В /60 с / 5 мА
Напряжение пробоя выход/заземление	500 В /60 с / 5 мА
Сопротивление изоляции	100 МОм при 500 VDC

Прочее

Время наработки на отказ	150 000 часов
Гарантия	2 года
Размер корпуса, мм	215 x 115 x 50
Вес, гр	700

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://faraday.nt-rt.ru> || эл. почта: fdr@nt-rt.ru