

## БЛОК ПИТАНИЯ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

19W/14.4V/EU



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Блок питания 19W/14.4V/EU

Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)

- Автоматическая защита от КЗ и перегрузки
- Корпус из негорючего пластика
- Выходной штекер и ответная часть 5.5 x 2.1 x 10 мм

### Выход

Выходная мощность	18 Вт
Номинальное выходное напряжение	18 В +/- 5%
Номинальный выходной ток	1 А
Шум и пульсации выходного напряжения	≤ 2.0%
Частота преобразования	68 кГц
Нестабильность по нагрузке	±2 %
Время установки, подъема и удержания выходного напряжения	500 мс, 30 мс, 50 мс / 230 В переменного тока

### Вход

Диапазон входного напряжения	~ 100 - 240 В (94 - 264 В макс)
Частота входного тока	47 - 63 Hz
КПД	≥ 82%
Ток утечки	< 0,25 мА при 250 В
Пусковой ток	60 А макс

### Защита

Максимальная выходная мощность	36 Вт
Тип защиты	автоматическая от КЗ, перегрузки, перегрева

### Параметры окружающей среды

Рабочая температура	от 00С до + 400С
Температура хранения	от -400С до +850С (влажность 10 - 90%)
Влажность, без конденсации влаги	20 - 90%
Виброустойчивость	EN 61131-2

### Безопасность электрооборудования

Стандарт безопасности	EN60065, EN55022 Class B
Напряжение пробоя вход/выход	3000В/60сек/5мА
Напряжение пробоя выход/заземление	500В/60сек/5мА
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление)	100М Ом при ±500 В

## Прочее

<b>Время наработки на отказ</b>	300 000 часов
<b>Габариты, мм</b>	74 x 45 x 29
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Вес, гр</b>	182

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93