

БЛОК ПИТАНИЯ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

24W/POE+



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Блок питания 24W/POE+

Разработан для IP видеокамер

- Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)
- Для работы в сетях 100 Мбит/с
- Автоматическая защита от КЗ и перегрузки
- Корпус из негорючего пластика
- Сетевой кабель в комплекте

Выход

Поддержка стандарта POE+	да
Название стандарта	IEEE 802.3at
Контакты питания	1,2,4,5 (+) 3,6,7,8 (-)
Выходная мощность	24 Вт
Номинальное выходное напряжение	45.6 - 50.4 В
Номинальный выходной ток	0.5 А
Шум и пульсации выходного напряжения	≤ 0,3%
Частота преобразования	60 кГц
Температурный дрейф	≤ 1%
Время установки выходного напряжения	3000 мс max при 100 VAC

Вход

Диапазон входного напряжения	~ 100 - 240 В (94 - 264 В макс)
Частота входного тока	47 - 63 Hz
КПД	≥ 87%
Мощность холостого хода	≤ 1 Вт
Пусковой ток	60 А макс

Защита

Индикация	"Link" – наличие сигнала в сети "Power" – наличие питания на выходе
Максимальная выходная мощность	32 Вт
Тип защиты	автоматическая от КЗ, перегрузки, перегрева

Параметры окружающей среды

Рабочая температура	от 00С до + 400С
Температура хранения	от -100С до +550С (влажность 10 - 90%)
Влажность, без конденсации влаги	20 - 90%
Вибрация	10-500 Hz, 2G 10 мин/1цикл, длительность 60 мин, по каждой оси X, Y, Z

Безопасность электрооборудования

Подтверждённые стандарты безопасности	IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B
Напряжение пробоя вход/выход	3000В/60сек/5мА
Сопротивление изоляции	100М Ом при ±500 В

Прочее

Время наработки на отказ	150 000 часов
Габариты, мм	113 x 55 x 30
Гарантия	2 года
Вес, гр	230

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93