



БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

UPS 300W, 400W, 500W, 600W, 700W, 900W

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Бесперебойные блоки питания

UPS 300W, 400W, 500W, 600W, 700W, 900W



- Поддержка работы с генератором электроэнергии
- Встроенная защита от помех и пульсаций. Защита от молнии
 - Встроенная схема зарядки аккумулятора
 - Автоматическая защита от перегрузок
- Стабильное выходное напряжение даже при низком напряжении на аккумуляторе
 - Гарантия 2 года
 - Сертифицировано в Украине, России, ЕС
 - LCD дисплей с полной информацией о работе

Технические характеристики

Модель	UPS 300W	UPS 400W	UPS 500W	UPS 600W	UPS 700W	UPS 900W
Ёмкость	300Вт	400Вт	500Вт	600Вт	700Вт	900Вт
Аккумулятор	1 x 12V/6Ач	1 x 12V/7Ач	1 x 12V/9Ач	2 x 12V/7Ач	2 x 12V/7Ач	2 x 12V/9Ач
Размер	322x100x142		393x121x195			
Вес	6,2 кг	6,7 кг	9,0 кг	10,3 кг	11,0 кг	11,8 кг

Вход	Диапазон напряжения	80-140VAC or 165-275VAC (140-275VAC optional)
	Частота сети	50/60 Hz
Выход	Напряжение	110/120VAC or 220/230VAC
	Точность	±10%
	Форма выходного напряжения	Sine wave (utility mode); Modified sine wave (battery mode)
	Время работы от аккумулятора	3-4 minutes at full load
КПД	>90%	
LCD дисплей	Входное/выходное напряжение, частота тока, заряд аккумулятора, ёмкость аккумулятора, уровень нагрузки, режим работы сеть/аккумулятор, неисправность, перегрузка	
Защита	Работа от сети	Контроль входного/выходного напряжения, перегрузка, короткое замыкание, утечка тока
	Работа от аккумулятора	Разряд аккумулятора, перегрузка, короткое замыкание
Зуммер	Работа от аккумулятора, перегрузка, низкое напряжение на аккумуляторе	
Время переключения	<6ms	
Время зарядки	<6 часов	
	RJ11/RJ45	под заказ
	RS232/USB	под заказ
Сертификация	RU, UA, CE (LVD+EMC)	
Параметры окружающей среды	Шум во время работы	<56dB
	Рабочая температура	0 °C to + 40 °C
	Температура хранения	-15 °C to + 45 °C
	Влажность	10%~90% RH, Non-condensing
	Степень защиты корпуса	IP20



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://faraday.nt-rt.ru> || эл. почта: fdr@nt-rt.ru